

※同梱の落下防止ワイヤーは
取説に従い必ず使用してください。

器具側コネクター L=200


(注) 本書内の固有エネルギー消費効率
JISC8105-3: 2011/JISC8105-5: 2011およびJISZ8113: 1998
に準拠した測定と計算により算出されたものです。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

安全に関するご注意


- この器具は住宅の断熱施工天井では、使用できません。
- この器具は、一般通常環境の軒下天井埋込専用器具です。一般通常環境以外
の所、傾斜天井、湿気の多い所、浴室、サウナ風呂では使用しないで下さい。
落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±10%内でご使用下さい。
感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。
誤った施工をしますと、火災の原因になります。
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないで下さい。
断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離して下さい。
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井で、ご使用の場合の施工方法



※側面に壁などある場合は、壁間の距離を90cm以上離して下さい。

- 被照射面とは0.2m以上離してください。
過熱による火災の原因となります。





| | |
|-------------------------|-------------|
| 色温度 | 5000K (昼白色) |
| 演色性 | Ra 75 |
| 1/2照度角 | 54° |
| 消費電力 (100v時) | 112.2W |
| 定格光束 | 16980 lm |
| LED照明器具の固有 エネルギー消費効率 | 151.3 lm/W |



非調光・PWM調光兼用 電源ユニット (別売)

| | |
|------|-----------------|
| 品番 | BMA-28144P |
| 周波数 | 50Hz / 60Hz |
| 入力電圧 | AC100V / 200V |
| 電気容量 | 112VA / 111VA |
| 消費電力 | 112.2W / 109.4W |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|--------|----|-----|--|--------|---|-------------------|-----|-------|-----|--------------|--|
| 9 | | | | | 適合ランプ | | | 特記事項： | | | | | |
| 8 | | | | | ④ 別売 LED 112.2Wx1(COB) | | | LED電源ユニット 別売 | | | | | |
| 7 | LEDユニット | 112.2w | 1 | | 品 名 軒下用ダウンライト | | | 品 番 BML-25206F | | | | | |
| 6 | 天板 | | 1 | SPG | | | | | | | | | |
| 5 | 反射板 | 白半艶塗装 | 1 | アルミ | <div>投 影 法</div> <div></div> <div>第三角法</div> | | | 承 認 | 検 印 | 製 図 | 設 計 | 図面作成日 | |
| 4 | 支柱 | | 4 | SPG | | | | 藤 井 | 重 信 | Quyet | 肥塚 | H29年 8 月 1 日 | |
| 3 | 取付バネ | | 4 | SUS | | | | | | | | | |
| 2 | 拡散レンズ | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1 | 化粧枠 | 白半艶塗装 | 1 | SUS | 縮 尺 | 1:4 | <div> Light Beam</div> | | | | | | |
| 部番 | 部品名 | 仕 様 | 員数 | 備 考 | 重 量 | 3.3 kg | | | | | | | |